

## CECHY I KORZYŚCI

- kompaktowy rozmiar praski ułatwiający mobilność instalatora przy zachowaniu pełnej jakości zaciskania
- jedno gniazdo zaciskające dla całego zakresu przekrojów przewodów, kształt zaciśnięcia „na kwadrat”
- praska do końcówek tulejkowych o obwodowym ruchu matryc

## DANE LOGISTYCZNE

Typ	PK 6R/0,08-6
Indeks Ergom	E06PZ-01090500101
Waga [kg]	0,3

## DANE MECHANICZNE

Typ mechanizmu	Standard
Długość [mm]	155

## ZACISKANIE

Przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ]	Grupa końcówek	Kształt zaciśnięcia
0,08-6	H...ERHN, HI...ERHL, HIG	kwadrat
2x0,5		
2x0,75		
2x1	HI 2x	kwadrat
2x1,5		
2x2,5		

